

H-1211, Varmedetektor, 9V, seriekobling

H-1211 er en varmedetektor med 9 V batteri for seriekobling med andre detektorer av typen; PS-1211, D-1211 og S-1211. Maks 15 detektorer kan kobles sammen. Når en gir alarm, går alle detektorene alarm. Batteri bør byttes hvert år. 30 dager før batteriet bør byttes, starter varsleren å gi korte bip. Ingen repeat funksjon.

Teknisk data

- Batteri: 9 V alkaline batteri inngår
- Varsler ved lav batteristatus
- Kan sammenkobles: maks 15 stk. enheter
- Sirene: 85dB på 3 meters avstand
- Mål: Ø 100 mm og dybde 28 mm
- Godkjent: DSB235-15. VDS 2344.

